

Базовый модуль - PR1-BSC2/2X21 - 2833518

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)




Установочный блок (основание) PR1... для мощных миниатюрных реле или мини-реле с 1 или 2 переключающими контактами или для имеющих сходную конструкцию полупроводниковых реле, 2/2-ярусное исполнение, винтовые зажимы, возможность установки вводных модулей и модулей подавления помех

Характеристики товаров

- ✓ Семейство релейных блоков для комплектования реле 1 или 2 переключающими контактами или полупроводниковыми реле
- ✓ Крепежная скоба реле с держателем маркировки и выталкивателем
- ✓ Вставные входные модули и модули подавления помех
- ✓



Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 017918 933760
Вес/шт. (без упаковки)	40.7 GRM

Технические данные

Размеры

Ширина	16 мм
Высота	75 мм
Глубина со скобой	63 мм (EL1-P16)

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-25 °C ... 85 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-25 °C ... 85 °C

Характеристики клемм

Сечение жесткого проводника мин.	0,2 мм ²
Сечение жесткого проводника макс.	2,5 мм ²
Сечение гибкого проводника мин.	0,2 мм ²

Базовый модуль - PR1-BSC2/2X21 - 2833518

Технические данные

Характеристики клемм

Сечение гибкого проводника макс.	2,5 мм ²
Сечение провода AWG мин.	26
Сечение провода AWG макс.	14
2 жестких провода одинакового сечения, макс.	2,50 мм ²
2 гибких провода одинакового сечения, макс.	2,50 мм ²
2 провода одинакового сечения AWG, макс.	14
Тип подключения	Винтовые зажимы
Длина снятия изоляции	8 мм
Резьба винтов	M3

Общие сведения

Номинальное напряжение U _N	300 В AC/DC
Номинальный ток I _N	12 А
Цвет	зеленый

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27371102
eCl@ss 4.1	27371102
eCl@ss 5.0	27371603
eCl@ss 5.1	27371603
eCl@ss 6.0	27371603
eCl@ss 7.0	27371603
eCl@ss 8.0	27371603

ETIM

ETIM 2.0	EC001456
ETIM 3.0	EC001456
ETIM 4.0	EC001456
ETIM 5.0	EC001456

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211917
UNSPSC 7.0901	39121516
UNSPSC 11	39121516
UNSPSC 12.01	39121516
UNSPSC 13.2	39121516

Сертификаты

Сертификаты

Базовый модуль - PR1-BSC2/2X21 - 2833518

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / cUL Recognized / CSA / EAC / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Сертификаты на рассмотрении

Подробности сертификации

UL Recognized 

cUL Recognized 

CSA 

EAC

cULus Recognized 

Принадлежности

Необходимые дополнительные изделия

Одиночное реле - REL-MR- 12DC/21HC - 2961309



Вставное миниатюрное силовое реле с силовым контактом для высокого тока длит. нагрузки, 1 переключающ. контакт, входное напряжение 12 В DC

Базовый модуль - PR1-BSC2/2X21 - 2833518

Принадлежности

Одиночное реле - REL-MR- 24DC/21HC - 2961312



Вставное миниатюрное силовое реле с силовым контактом для высокого тока длит. нагрузки, 1 переключа. контакт, входное напряжение 24 В DC

Одиночное реле - REL-MR- 48DC/21HC - 2834821



Вставное миниатюрное силовое реле с силовым контактом для высокого тока длит. нагрузки, 1 переключа. контакт, входное напряжение 48 В DC

Одиночное реле - REL-MR- 60DC/21HC - 2961325



Вставное миниатюрное силовое реле с силовым контактом для высокого тока длит. нагрузки, 1 переключа. контакт, 60 В DC

Одиночное реле - REL-MR-110DC/21HC - 2961338



Вставное миниатюрное силовое реле с силовым контактом для высокого тока длит. нагрузки, 1 переключа. контакт, входное напряжение 110 В DC

Одиночное реле - REL-MR- 24AC/21HC - 2961406



Вставное миниатюрное силовое реле с силовым контактом для высокого тока длит. нагрузки, 1 переключа. контакт, входное напряжение 24 В AC

Базовый модуль - PR1-BSC2/2X21 - 2833518

Принадлежности

Одиночное реле - REL-MR-120AC/21HC - 2961419



Вставное миниатюрное силовое реле с силовым контактом для высокого тока длит. нагрузки, 1 переключ. контакт, входное напряжение 120 В AC

Одиночное реле - REL-MR-230AC/21HC - 2961422



Вставное миниатюрное силовое реле с силовым контактом для высокого тока длит. нагрузки, 1 переключ. контакт, входное напряжение 230 В AC

Одиночное реле - REL-MR- 12DC/21HC AU - 2961532



Вставное миниатюрное силовое реле с многосл. золотым контактом для высоких токов длит. нагр., 1 переключ. контакт, входное напряжение 12 В DC

Одиночное реле - REL-MR- 24DC/21HC AU - 2961545



Вставное миниатюрное силовое реле с многосл. золотым контактом для высоких токов длит. нагр., 1 переключ. контакт, входное напряжение 24 В DC

Одиночное реле - REL-MR-110DC/21HC AU - 2961561



Вставное миниатюрное силовое реле с многосл. золотым контактом для высоких токов длит. нагр., 1 переключ. контакт, входное напряжение 110 В DC

Базовый модуль - PR1-BSC2/2X21 - 2833518

Принадлежности

Одиночное реле - REL-MR- 24AC/21HC AU - 2961503



Вставное миниатюрное силовое реле с многосл. золотым контактом для высоких токов длит. нагр., 1 переключ. контакт, входное напряжение 24В AC

Одиночное реле - REL-MR-120AC/21HC AU - 2961516



Вставное миниатюрное силовое реле с многосл. золотым контактом для высоких токов длит. нагр., 1 переключ. контакт, входное напряжение 120В AC

Одиночное реле - REL-MR-230AC/21HC AU - 2961529



Вставное миниатюрное силовое реле с многосл. золотым контактом для высоких токов длит. нагр., 1 переключ. контакт, входное напряжение 230В AC

Одиночное реле - REL-MR- 12DC/21-21 - 2961257



Вставное миниатюрное силовое реле с силовым контактом, 2 переключающих контакта, входное напряжение 12 В DC

Одиночное реле - REL-MR- 24DC/21-21 - 2961192



Вставное миниатюрное силовое реле с силовым контактом, 2 переключающих контакта, входное напряжение 24 В DC

Базовый модуль - PR1-BSC2/2X21 - 2833518

Принадлежности

Одиночное реле - REL-MR- 48DC/21-21 - 2834834



Вставное миниатюрное силовое реле с силовым контактом, 2 переключающих контакта, входное напряжение 48 В пост. тока

Одиночное реле - REL-MR- 60DC/21-21 - 2961273



Вставное миниатюрное силовое реле с силовым контактом, 2 переключающих контакта, входное напряжение 60 В DC

Одиночное реле - REL-MR-110DC/21-21 - 2961202



Вставное миниатюрное силовое реле с силовым контактом, 2 переключающих контакта, входное напряжение 110 В DC

Одиночное реле - REL-MR- 24AC/21-21 - 2961435



Вставное миниатюрное силовое реле с силовым контактом, 2 переключающих контакта, входное напряжение 24 В AC

Одиночное реле - REL-MR-120AC/21-21 - 2961448



Вставное миниатюрное силовое реле с силовым контактом, 2 переключающих контакта, входное напряжение 120 В AC

Базовый модуль - PR1-BSC2/2X21 - 2833518

Принадлежности

Одиночное реле - REL-MR-230AC/21-21 - 2961451



Вставное миниатюрное силовое реле с силовым контактом, 2 переключающих контакта, входное напряжение 230 В AC

Одиночное реле - REL-MR- 12DC/21-21AU - 2961299



Вставное миниатюрное силовое реле с многослойным золотым контактом, 2 переключающих контакта, входное напряжение 12 В DC

Одиночное реле - REL-MR- 24DC/21-21AU - 2961215



Вставное миниатюрное силовое реле с многослойным золотым контактом, 2 переключающих контакта, входное напряжение 24 В DC

Одиночное реле - REL-MR- 48DC/21-21AU - 2834847



Вставное миниатюрное силовое реле с многослойным золотым контактом, 2 переключающий контакт, входное напряжение 48 В пост. тока

Одиночное реле - REL-MR- 60DC/21-21AU - 2961286



Вставное миниатюрное силовое реле с многослойным золотым контактом, 2 переключающих контакта, входное напряжение 60 В DC

Базовый модуль - PR1-BSC2/2X21 - 2833518

Принадлежности

Одиночное реле - REL-MR-110DC/21-21AU - 2961228



Вставное миниатюрное силовое реле с многослойным золотым контактом, 2 переключающих контакта, входное напряжение 110 В DC

Одиночное реле - REL-MR- 24AC/21-21AU - 2961464



Вставное миниатюрное силовое реле с многослойным золотым контактом, 2 переключающих контакта, входное напряжение 24 В AC

Одиночное реле - REL-MR-120AC/21-21AU - 2961477



Вставное миниатюрное силовое реле с многослойным золотым контактом, 2 переключающих контакта, входное напряжение 120В AC

Одиночное реле - REL-MR-230AC/21-21AU - 2961480



Вставное миниатюрное силовое реле с многослойным золотым контактом, 2 переключающих контакта, входное напряжение 230В AC

Одиночное реле - REL-MR- 24DC/1IC - 2961341



Вставное миниатюрное силовое реле с силовым контактом для высокого тока включения, 1 замыкающий контакт, входное напряжение 24 В DC
